

# Luxómetro Digital de Mano – FLUKE 941



## Ficha Técnica QVM

Equipo certificado bajo norma NCh-ISO 17025 y el INN, listo para su uso.

### PARÁMETROS

Rango	- 20 a 200.000 Lux. - 20 a 20.000 FC (pie candela).
Precisión	±3%. Lámpara incandescente común.  Error de coseno: - 30° = 2%. - 60° = 6%. - 80° = 25%.  Ángulo coseno corregido según las especificaciones generales de grado A de JIS C 1609: 1993 y CNS 5119 A.



### OTROS

Sensor	Diodo fotoeléctrico de silicio y filtro óptico.
Batería	Batería de 9V. Duración de 200hrs. Apagado automático en 8min aprox.
Dimensiones y Peso (Set completo)	- 22x12 cm. - 300grs Aprox.

### Batería

